

诚创立线材测试机升级步骤

一. 准备工作

1. 准备一个 U 盘(建议 8G 以下空间) → 将程序文件存入 U 盘(注意不要更改文件名)
所准备的 U 盘在升级工作开始前, 可先尝试接入机器 USB 接口, (按档案键查看是否出现 U 盘选项) 以此, 确认机器是否能识别该 U 盘。
2. 将测试机 AB 两个测试端口上所有连接的治具拔下 → 开机 → 等待机器完成自检 → 自检 OK (如机器自检异常, 请不要升级)

二. 软件升级操作流程

将准备好的 U 盘接入位于测试机前面板左侧的 USB 接口 → 等待数秒钟后

→ 按下 (档案) 按键 → 确认屏幕右侧是否出现 U 盘选项 → 确认 OK → 按下 (系统) 按键

→ 通过方向键移动选择 (其它) 菜单 → 屏幕右侧出现 (系统升级) 选项 →

按下(F4) → 屏幕中央显示“程序写入” 即表示机器读取并写入程序 →

等待数秒后, 机器将自动重启, 并完成自检(请注意重启和自检过程中, FIAL 和 PASS 灯, 会闪一下。)

→ 自检完成后, 屏幕背光默认关闭, 此时不要按任何按键.. → 按顺序: 先按下 (系统) 按键

→ 再多次按下 (F1) 直至屏幕背光显示至正常亮度为止 → 因升级之后所有系统清零数据也被清除, 所以需要重新效验 DC, AV 电压, 以及单边归零, 此三项在系统菜单中, 机器可自动完成效验此三项功能。(注意: 在此过程中机器 AB 端口不能有任何连接治具。)

→ 完成以上步骤后, 升级即成功, 请返回主界面, 查看机器型号与软件界面所描述的是否一致, 以防软件错误。

→ 升级完成, 可正常使用。

注意事项:

1. 确认机器是否能识别 U 盘时, 需要等待数秒, 请重复多次按下 (档案键) 和 (退出键) 用以刷新界面。
2. 如尝试失败, 未能识别, 请将 U 盘保持和机器联接, 按下开关键, 重启后, 再一次确认。
3. 如还不能识别, 请更换 U 盘。